



■仕様

| | |
|-----|-------------------|
| 型式 | HD-5000W-R |
| 容量 | 連続5KVA (50A) |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 相数 | 単相 (複巻) |

■入力と出力

| 入力 | 出力 電圧・電流 |
|------|----------------------------------|
| 200V | 100V・50A (複巻) |
| 85V | 100V・50A (複巻) |
| 200V | 200V・15A (単巻) 注意!! コンセントの定格以内 |

■部品リスト

| 名称 | 型式 | メーカー | 数量 |
|-----------|-----------------|--------|----|
| 取手 | 6 x 50 x 140 M6 | キシデン | 2 |
| 電圧計 | CR45P 150V | 篠原計器 | 1 |
| ブレーカ 20A | B-1EA20 | テンパール | 1 |
| ブレーカ 30A | B-1EA30 | テンパール | 1 |
| 電源ランプ | BN1055 赤220V | セイコー電機 | 1 |
| 電源スイッチ | SDT-225N-02SCH | シンデン | 1 |
| Wコンセント | ME2817 | 明工 | 4 |
| 200Vコンセント | ME2859T11 | 明工 | 1 |
| 電源ボックス | | キシデン | 1 |

| | | | |
|----|----------------------|-------------|--------------------|
| 承認 | 型式 HD-5000W-R | 名称 単相復巻トランス | 重量 約 54kg |
| | キシデン工業株式会社 | | 図番 KD-0501-18Y50WR |